



## LOGICA

**Hohe Schutzart.** Gehäuse mit abgerundeten Konturen und klarer Abdeckung mit Klick-Verschluss. Lichtlenkung durch hochglänzenden Aluminium-Reflektor.

Versionen für Wandanbau, Wandeinbau und Deckenanbau oder mit Zubehör für Deckeneinbau

### MONTAGEARTEN



### MONTAGEARTEN MIT ZUBEHÖR



## TECHNISCHE DATEN

**Gehäuse:** Polycarbonat, grau (RAL 9003)  
**Abdeckung:** Polycarbonat, klar  
**Reflektor:** Polycarbonat, glänzend  
**Schutzart:** IP65 (Wandeinbau und -anbau),  
 IP40 (Deckeneinbau und -anbau)

**Lebensdauer  $L_{80, B_{20}}$ :** 50.000 h  
**Farbstabilität:** 3 SDCM



## EINZELBATTERIE


**Netzversorgung:** 198 V–254 V/50 Hz  
**Umgebungstemperatur:** 0 °C bis +40 °C  
**Schaltung:** Dauer oder Bereitschaft  
**Schutzklasse:** II

## DEZENTRALE VERSORGUNG


**Batterieversorgung:** 24 V +/- 20% DC  
**Umgebungstemperatur:** -20 °C bis +40 °C  
**Netzversorgung:** 24 V +/- 20% DC  
**Schutzklasse:** II / III

## ZENTRALE VERSORGUNG


**Batterieversorgung:** 176 V–276 V  
**Umgebungstemperatur:** -20 °C bis +40 °C  
**Netzversorgung:** 198 V–254 V/50 Hz  
**Schutzklasse:** II




Lichtverteilungskurve



Wand- und Deckenanbau



Wandeinbau



Deckenöffnung: 430 mm x 165 mm

Deckeneinbau

## CLASSIC EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Autotest	Logica	S~
Wandanbau, Deckenanbau und -einbau für Rettungswegbeleuchtung <sup>1</sup>								
12187S	12187S	12187FMS	30	1.500 lm	700 lm	NiMH 7,2V / 4 Ah	NiMH 7,2V / 4 Ah	15 VA

## SICURO<sup>LED</sup> DEZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro24 Bestellnummer	LED	Φ	P=
Wandanbau, Deckenanbau und -einbau für Rettungswegbeleuchtung <sup>1</sup>			
32089	30	600 lm	4,3 W

## SICURO<sup>LED</sup> ZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro230 Bestellnummer	LED	Φ	S~	P=
Wandanbau, Deckenanbau und -einbau für Rettungswegbeleuchtung <sup>1</sup>				
31099	30	900 lm	12 VA / 10,4 W	

<sup>1</sup> Für Einbau in Hohldecken bzw. Massivwände und Pendelmontage zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen

### Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung
12193	Einbauset für Decken
12194	Schutzkorb
12198	Einbaugehäuse für Wände